GRIFFON REPERATURBAND

GRIFFON SFT-101 REPARATURBAND:

Selbstverschweissendes Isolier-, Abdicht- und Reparatur-Band auf Silikon-Basis.

ANWENDUNGSBEREICH:

Geeignet für schnelles und einfaches Abdichten und Reparieren von undichten Stellen in Rohren, Leitungen, Armaturen und Schläuchen. Ideal geeignet zum Schutz und zur Abdichtung von elektrischen Verbindungen, Steckern und Kabeln gegen eindringendes Wasser. Einsatz auch als Klebeband oder Anti-Rutsch-/Anti-Korrosions-Beschichtung für Werkzeuge, Handgriffe etc. möglich. Für den Innen- und Aussenbereich und für Anwendungen unter Wasser geeignet.

EIGENSCHAFTEN:

- Sofort wasser- und luftdicht
- Druckbeständig bis zu 12 bar
- Isoliert bis zu 15.000 Volt pro Schicht
- Witterungs- und UV-beständig
- Temperaturbeständig zwischen -54 °C und +260 °C
- Resistent gegen Säure, Basen, Lösungsmittel, Öle und Benzin
- Dehnbar bis zu 300 %
- Dauerhaft elastisch
- Selbstverschweissend (sofort selbstklebend)
- Für ein paar Sekunden nachkorrigierbar
- Unter Druck anwendbar
- Unter Wasser anwendbar
- Sofort belastbar
- Leicht zu entfernen
- Rückstandslos entfernbar

Art. Nr.	Typ	Länge (m)	Gewicht (Kg)	VPE (Stk.)
0149180M	SFT-101	3	0,081	12

VORBEREITUNG:

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberflächen müssen nicht absolut sauber sein, allerdings sollten grobe Verunreinigungen zwischen die einzelnen Schichten vermieden werden.

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

GRIFFON REPERATURBAND

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen. 2. Das Band zunächst auf ca. 200-300 % dehnen und dann überlappend am Objekt anbringen. 3. Band abschnittsweise dehnen und mit 50 % Überlappung mehrere Schichten anbringen. 4. Die letzte Schicht vollständig auf vorhandenes Band anbringen und festdrücken. Zum Abdichten von elektrischen Verbindungen, Steckern und Kabeln mindestens zwei Schichten anbringen. Zum Abdichten von undichten Stellen genügen bei einer Druckbelastung von bis zu 1 bar zwei stramm angebrachte Schichten. Jede Schicht des maximal ausgedehnten Bandes kann mit ca. 1 bar Druck belastet werden, in Summe sind 12 Schichten (=max. ca. 12 bar) möglich. Undichte Stellen mindestens auf einem Bereich von 10 cm bzw. 5 cm in beide Richtungen der undichten Stelle abdichten.

Flecken/Rückstände: Da das Produkt nur an sich selbst haftet, kann es auf alle Oberflächen aufgetragen werden und leicht ohne Rückstände wieder abgelöst werden.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

Mindestens 24 Monate haltbar. Verpackung gut verschlossen an einem kühlen, trockenen, frostfreien Ort bei Temperaturen zwischen +5 C und +25 °C lagern.

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com