

## WEGLEUCHTEN




### WEGLEUCHTE ACE

DIE WEGLEUCHTE ACE IST DURCH IHR FLUTLICHT FÜR DIE BELEUCHTUNG EINES ES ODER EINER ZUFAHRT GEEIGNET. DIE LICHTQUELLE IN DER LAMPE IST SCHWENKBAR. DADURCH DIE ACE AUCH GEEIGNET, BEETE, ZÄUNE ODER ANDERE SPEZIFISCHE GARTENELEMENTE ZU BELEUCHTEN. DAS EASY-LOCK WIRD SERIENMÄSSIG MIT DIESER LEUCHTE DELIEFERT. DIE KABELLÄNGE BEI DIESER LEUCHTE BETRÄGT 60 CM. EINE HOCHWERTIGE FCBV-BESCHICHTUNG IN DER FARBE WHITE. GUT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN LEUCHTEN IN DER GLEICHEN FARBE.

#### EIGENSCHAFTEN:

- GIBT EIN STIMMUNGSVOLLES STREICHLICHT
  - GEEIGNET ZUR BELEUCHTUNG VON EINER EINFAHRT UND EINEM WEG
  - KIPPBARE LICHTQUELLE
- #### LIEFERUMFANG:
- 1X EASY LOCK
  - 60 CM KABEL ZUR LAMPE
  - 1X ERDSPIESS
  - 2X NYLON-STECKER
  - 2X SCHRAUBE
  - 1X TORX-SCHLÜSSEL



#### TECHNISCHE DATEN:

Art. Nr.	0640605M	0640729M	0640730M	0640701M
<b>Einbautiefe</b>	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
<b>Länge</b>	86 mm	86 mm	86 mm	86 mm
<b>Breite</b>	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	grau	weiß	Corten
<b>Energielabel</b>	G	G	G	G
<b>Höhe</b>	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
<b>IP-Klasse</b>	55	55	55	55
<b>Lichttyp</b>	Direkt	Direkt	Direkt	Direkt
<b>Wirkungsgrad</b>	58 Lumen/Watt	58 Lumen/Watt	58 Lumen/Watt	58 Lumen/Watt
<b>Netto-Lichtstrom</b>	173 Lumen	173 Lumen	173 Lumen	173 Lumen
<b>Leistung</b>	3 W	3 W	3 W	3 W
<b>Spannung</b>	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
<b>Farbtemperatur</b>	3000	3000	3000	3000
<b>Beleuchtungsstärke</b>	196 Cd	196 Cd	196 Cd	196 Cd
<b>VA-Wert</b>	5.3	5.3	5.3	5.3


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

## BODENSPOT



### INSTALLATIONSHINWEISE:

BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN AUF HARTEM UNTERGRUND ODER MIT EINEM BODENSTIFT IM WEICHEN BODEN (BEIDE IN DER LIEFERUNG ENTHALTEN). BEACHTEN SIE VOR DEM VERLEGEN DES IN-LITE-SYSTEMS DIE ANLEITUNGSFILME AUF DER SEITE MONTAGETIPPS.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.